

! EESMÄRK

Oskab töökorda seada ja kasutada kaasaskantavat radiojaama.

✓ LÄBIVIIMINE JA KONTROLL

Raadiojaama kordaseadmine ja raadioside loomine viiakse koondusel läbi juhendaja abil.

Raadiojaama kordaseadmine:

- paigaldada antenn;
- lisada aku;
- sisse lülitada jaam;
- valida õige kanal.

Sõnumi edastamiseks tuleb vajutada tangent alla ja oodata paar sekundit. Hiljem, pärast sõnumi edastamist, tuleb tangent vabastada, et kuulda vastust.

Raadioside loomisel edastatakse väljakutsutava jaama kutsung, oma jaama kutsung ning sõna kuuldel:

„Alfa Bravo üks – SIIN – Bravo Tango kolm – KUULDEL!“

Väljakutsumisele vastatakse väljakutsumise järjekorras oma kutsungi ja sõna kuuldel ütleemisega:

„SIIN – Alfa Bravo üks – KUULDEL!“

Kõik väljakutsed, mis lõpevad eessõnaga KUULDEL, nõuavad kohest vastamist väljakutsutava jaama poolt. Väljakutsule vastamine koosneb kolmest osast:

- kutsung – kõik väljakutsutud jaamad identifitseerivad ennast oma kutsungiga.
- vastuse tekst – võib koosneda vastusest, vastuvõtu kinnitusest või mõlemast korraga. Kui kuuldavus oli halb, siis võib kasutada märkust „KORDA“, aga kui sõnum oli arusaadav, siis on vastuseks „SAIN“.
- vastus – antakse vastus infopäringule.

Raadiokõneluse näide.

„AK1 – SIIN – BT3 – KUULDEL.“

„SIIN – AK1 – KUULDEL.“

„SIIN – BT3 – Alustage liikumist objektile Punane – KUULDEL.“

„SIIN – AK1 – SAIN.“

Side lõpetamiseks kasutatakse alljärgnevat eessõnu:

KÕIK – see on sideseansi lõpp, vastust ei oodata;

KUULDEL – see on hetkel kõik, oodatakse vastust;

OOA – oota paar sekundit, kohe jätkan.

Katse loetakse sooritatuks, kui noorkotkas oskab sidet luua ja teab info edastamise reegleid.

👍 SOOVITUSED

- ▶ Iga rühm õpib sidepidamist neile kättesaadava seadme abil.
- ▶ Pöörata tähelepanu isikunimedele, elukoha aadresside, telefoninumbrite jmt andmete edastamisel saladuse hoidmise vajadusele!
- ▶ Võib õppida ka NATO alfabeeti.
- ▶ Luua oma rühma salakiri ja kasutada seda oma sõnumite edastamisel.
- 📺 VIDEO: kuidas maastikul laadida akusid ([lisamaterjal kodulehel](#)).

